

Vejledning til Sportident stræktidsprinter og app

Kuffertens indhold:



Tablet: Skal oplades før brug, hvis der er mindre end 50 % strøm på batteriet (ses på display når tabletten tilsluttes lysnettet).

Mini Reader: Til aflæsning af SI-brikker.

Clear, Start og Finish-enheder: Til clearing af SI-brikkens chip, start af løbet og målregistrering. Skal opbevares som vist på billedet (1,2,3).

Maks. 2 ruller printerpapir (Kontakt Ole når den sidste rulle tages i brug – mobil 40731713).

Kasse med printer, opladere og service off brik: Printeren skal oplades før brug. Efter fuld opladning er der strøm til ca. 5 timers brug, så længe batteriet er nyt. I kassen er der lader både til printeren (rundt ladeetiket – skal i det lille runde hul forrest på printeren), og en lader til tabletten (usb-c stik – skal i samme indgang på tabletten, som mini readeren bruger).

Service off brik (lilla): Til at sætte alle enheder (clear, start, finish og post-enhederne) i standby (dette sparer på enhedernes batteri) – ellers sker standby automatisk 4 timer efter sidste registrering i enheden.

Opstilling af udstyr:

Pilene viser power knapperne



1. Tænd printeren ved at holde power nede i ca. 3 sekunder.
2. Sæt mini reader stikket i tabletens højre side midt på (samme sted bruges til opladning).
3. Tænd for tabletten ved at holde venstre knap nede indtil der kommer tekst i displayet.
4. Slå støttefoden ud bagpå tabletten.

Vejledning til Sportident stræktidsprinter og app

Klargøring af SI Orienteering app:

- Appen starter automatisk hvis mini reader er tilsluttet (ellers tryk på SI Orienteering ikonet)
- Kontrollér at der står "SI-aflæser tilsluttet" på grøn linje øverst
- Tryk på + i den røde cirkel øverst til højre.
- Tryk på Træning
- Tryk på Opret træning
- Kontrollér at der står "klar" på grøn baggrund
- Tryk på de 3 prikker øverst til højre.
- Tryk Begivenhedsindstillinger
- Kontrollér at "Spørg for personlig information" er deaktiveret – ellers gør det
- Tryk på venstrepilen øverst ved Begivenhedsindstillinger for at returnere til Aflæsning. Man kan også vælge Registrer og Resultater, men det bruger vi ikke.

Når løberne kommer ind:

Kom SI-brikken i mini readeren og **hold den nede** indtil printeren begynder at skrive. Tag brikken op igen. Hvis der ikke printes så prøv igen.

Efter løbet:

1. Sluk printeren ved at holde powerknappen nede i ca. 3 sekunder
2. Tryk 2 gange hurtigt på venstrepilen øverst ved Træning for at returnere til "Mine begivenheder"
3. Tryk og fasthold trykket på linjen med den aktuelle træning
4. Slet begivenheden
5. Sluk tabletten ved at trykke på powerknappen indtil der står Sluk
6. Tryk Sluk og bekræft igen ved tryk på Sluk
7. Husk at sætte alle enheder i standby med Service off-brikken

Ekstra informationer:

Hvis der ønskes ekstra udskrift, kan brikken aflæses en gang til. Stræktiderne kan dog altid findes ved at trykke på løberens navn og herfra printe igen. Tryk på opadpil øverst højre for at lukke billedet igen.

Der oprettes automatisk klasser efterhånden som løberne kommer i mål. Løbere der har samme antal poster i samme rækkefølge, kommer i samme klasse. Løbere med flere eller færre poster end andre løbere kommer i egen klasse. Dette har ingen praktisk betydning, men kan være sjovt at følge med i, da man jo umiddelbart kan se om en løber mangler post(er) - eller har klippet flere end nødvendigt.